

# HF106

1" - 60 W - 110 dB - 8 Ohm



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	25.4 mm (1 in)
Наружный диаметр	95.7 mm (3.77 in)
180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM6)	76 mm (2.99 in)
Глубина	58.8 mm (2.31 in)
<b>Вес-нетто</b>	<b>1.1 Kg (2.3 lb)</b>
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Вес-брутто	1.4 Kg (3.1 lb)

## КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 8 Ом версия 00444137

## СНОСКИ:

- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
- (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
- (3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ
- (4) Усреднен на частотном диапазоне
- (5) Выход драйвера совпадает с концом фазовой вставки; адаптационное горло отсутствует

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	7 Ohm
Мощность AES (1)	60 W
<b>Максимальная мощность (2)</b>	<b>120 W</b>
Минимальная частота раздела (3)	1.3 kHz
<b>Чувствительность (1W/1м) (4)</b>	<b>110 dB</b>
Диапазон частот	1.3÷20 kHz
<b>Диаметр катушки</b>	<b>44 mm (1.73 in)</b>
<b>Материал обмотки</b>	<b>Алюминий</b>
Материал каркаса катушки	Каптон
<b>Материал диафрагмы</b>	<b>Кетон полимер</b>
Форма диафрагмы	Кольцо
Глубина обмотки	2.3 mm (0.09 in)
Магнитный зазор	2.6 mm (0.10 in)
Плотность потока	2.1 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	5.4 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
<b>Угол выхода (5)</b>	<b>Комбинированный выход</b>
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.25 dm <sup>3</sup> (0.009 ft <sup>3</sup> )

